

GoDEX RT730iW WiFi verkon asennus

1. Yhdistä tulostin tietokoneeseen USB-johdolla. Käynnistä tulostin.

Odota noin 45 sekuntia, niin tulostin piippaa ja näyttöön ilmestyy pieni WiFi kuvake.

- 2. Avaa WiFi Tool ohjelma. (Lataa WiFi Tool ohjelma tästä)
- 3. Tarkista / muuta seuraavat asetukset. Paina ensin " Get Data". Tarkista/muuta asetukset.

-	_		Wi	-Fi Tool V1.14 F	2C3				-	-	x
Set Data	MX Series (GainSpan WiFi Module) Others (KCodes WiFi Module) English Basic Security Others Security Others Others										•
Get Data			GODEX RT7	30iW#15240711		~	Baud Rate	Refr	esh	~	
Exit	O LPT LPT1 O Network 192.168.102			.1		ľ	Port	9100		•	J
	WLAN Detail Module Active : Service Set Identifier (SSID) : Type :			Enable Netgear Intrastructure					•	1	
	Encryption Security : Network Authentication :		WPA2-PSK Shared Key						•		
		Default Key : WEP Key #1 : WEP Key #2 :		1 Disable Disable	•			HEX HEX		•	
		WEP Key #3 : WEP Key #4 : Pre-Share Key	Encryption :	Disable Disable AES	•			HEX HEX		•	
	Pre-Share Key : 82AAH23090NTP										

Module Active: Enable SSID: Verkon nimi (lukee modeemin takana)

Security: WPA2-PSK Network Authentication: Shared key

Pre-Share Key: Verkon salasana (lukee modeemin takana)

Asetusten muuttamisen jälkeen paina "Set Data" \rightarrow tulostin käynnistyy uudelleen.

Odota noin 45 sekuntia, että WiFi kuvake ilmestyy näyttöön.

4. Tulostin on nyt verkossa. Voit tarkistaa tulostimen IP:n tulostamalla testisivun tai GoDoctorin avulla (lataa GoTools ohjelma tästä):

Printer Configuration	Auto-Calibration	RT730iW V2.007 USB S/N: 15240711	
TPH Mileage	Reflective Sensing Test	Serial port: 96,N,8,1 MAC: 00 11 E5 05 C1 D3 IP 192.168.43.237 (DHCP)	
TPH Dot Test	Transmissive Sensing Test	Gateway 192.168.43.1 Sub-Mask 255.255.255.0 Card Status: KS Wi-Fi card detect	
Buzzer Test	Communication Test	Network: WLAN ON-LINE[-57] PORT State L S E U B 11111	
Cutter Test	Printer Status	0000 FORM(S) IN MEMORY 0000 GRAPHIC(S) IN MEMORY	
Dump Mode (OFF)	Factory Default	000 FONT(S) IN MEMORY 000 ASIAN FONT(S) IN MEMORY <	
Command Mode	Reset Printer	Clear	

Tulostimen asetuksia voi vaihtaa/tarkistaa kirjoittamalla IP:n selaimen osoitekenttään:

×	+					
-	i 🔏 192.168.43.237		··· 🛛 ·	☆	Q Haku	
		Please Input I	ogin Account			
		Account	admin			
		Password	••••			
		Login	Cancel			
	×	× +	× + ③ ▲ 192.168.43.237 Please Input L Account Password Login	× + ③	× + ③	Y + I 192.168.43.237 ···· ♥ ☆ Q Haku Please Input Login Account Account admin Password •••• Login Cancel

Account: Admin Password: 1111

Windows verkkotulostimen asennus

1. Avaa Driver wizard ja valitse "verkko".



2. Valitse oikea tulostinmalli:

Seagull Driver Wizard

Māāritā tulostimen malli

Valmistajan ja mallin mukaan valitaan käytettävä tulostusohjain.

Määntä ti	ulostimesi malli.				
Tulostin Godex I Godex I Godex I Godex I Godex I Godex I Godex I Godex I Godex I	men malli RT730 GEPL RT730 GZPL RT730i RT730i GEPL RT730i GZPL RT730i W RT730i W GEPL RT730i W GZPL RT730i W GZPL RT730i W				^
Lähde: Versio:	C:\Users\KLOONI2\Desktop\God 2017.1.0 (10/29/2017)	lex\2017.1		Selaa	
		< Edellinen	Seuraava >	Peruut	ta

 \times



Jos porttia ei näy listalla, niin valitse "Luo portti" ja syötä tulostimen IP sinne:

Ohjattu tavallisen TCP/IP-tulostinportin	lisäystoiminto			
Lisää portti Mille laitteelle haluat lisätä portin?				
Kirjoita halutun laitteen tulostinr	nimi tai IP-osoite sekä	porttinimi.		
Tulostin tai IP-osoite:	192.168.43.237			
Portin nimi:	192.168.43.237_1			
		< Edellinen	Seuraava >	Peruuta

Valitse "Generic network card" ja paina seuraava.



Oy Sendai Finland Ltd PL 94 00601 Helsinki

Seagull Driver Wizard			×
Määritä tulostimen nimi Nimiä käytetään tulostinten tunnistan	niseen tällä tietoko	oneella ja verkossa.	
Kirjoita tämän tulostimen nimi.			
Tulostimen nimi: Godex RT730iW #2	2		
🕅 Käytä tätä tulostinta oletustulostimena	i		
Määritä haluatko jakaa tämän tulostimen annettava resurssinimi.	verkon muiden kä	yttäjien kanssa. Jos pä	ätät jakaa, on
Alä jaa tätä tulostinta			
Resurssinimi: Godex_RT730iW_#	\$2		
,			
	< Edellir	nen Seuraava >	Peruuta
5. valitse olkea tulostin:			
Seagull Driver Wizard			×
Pāivitā obiaimet			\wedge
Tulostusohjaimet voidaan päivittää, j	os saatavilla on uu	udempi versio.	S I
✓ 1 printer(s) selected			
	Acconcttu	Käytettävissä	
	7.4 M-5	2017 1 0	^
Godex RT200i (kopio 1)	7.4 M-5	2017.1.0	
Godex RT230i	7.4 M-5	2017.1.0	
Godex RT230i (kopio 1)	7.4 M-5	2017.1.0	
Godex RT700i	7.4 M-5	2017.1.0	
Godex RT730	7.4 M-5	2017.1.0	
Godex RT730 (kopio 1)	7.4 M-5	2017.1.0	
Godex RT730iW	7.4 M-5	2017.1.0	
Godex ZX1600i	7.4 M-5	2017.1.0	
			~
	< Edellir	nen Seuraava >	Peruuta

6. Tulostin on nyt asennettu Windows verkkoon.

7. Irrota USB-johto.

Mikäli tulee kysymistä soita 0102310300 tai laita sähköpostia info@sendai.fi